

# SENTRON koruma cihazları

## Sistem görünüm ve özellikler

### 3VA10-3VA26 Kodlama Sistematiği

Online konfigüratör:

[www.siemens.com/lowvoltage/configurator-3VA](http://www.siemens.com/lowvoltage/configurator-3VA)

		3VA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	— OAA0		
<b>Koruma Ünitesi</b>	Termik Manyetik						1							
	Elektronik						2							
<b>Boyut (Kasa Tipi)</b>	100 A						0							
	160 A						1							
	250 A						2							
	400 A						3							
	630 A						4							
	1200 A						5							
	1250 A						6							
<b>Anma Akımı</b>		3VA11	3VA12	3VA13	3VA14	3VA15	3VA20	3VA21	3VA22	3VA23	3VA24	3VA25	3VA26	
	8 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 8
	12.5 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 2
	16 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 6
	20 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0
	25 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 5
	32 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2
	40 A	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	4 0
	50 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 0
	63 A	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	6 3
	80 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 0
	100 A	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	1 0
	125 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2
	160 A	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	1 6
	200 A	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 0
	250 A	-	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	2 5
	320 A	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2
	400 A	-	-	-	■	-	-	-	■	■	-	-	-	4 0
	500 A	-	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	5 0
	630 A	-	-	-	■	■	-	-	-	■	■	-	-	6 3
	800 A	-	-	-	-	■	-	-	-	-	■	■	-	8 0
	1000 A	-	-	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	1 0
	1250 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	1 2
<b>Kısa Devre Kesme Kapasitesi</b>	Aşırı Yük ve Kısa Devre Korumasız	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	16 kA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	25 kA	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	36 kA	■	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	4
	55 kA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	5
	70 kA	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	6
	85 kA	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	6
	110 kA	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	7
	150 kA	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9