

3VA10-3VA26 Kodlama Sistematiği

Online konfigüratör:

www.siemens.com/lowvoltage/configurator-3VA

		3VA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	— 0AA0			
Koruma Ünitesi	Termik Manyetik	1													
	Elektronik	2													
Boyut (Kasa Tipi)	100 A	0													
	160 A	1													
	250 A	2													
	400 A	3													
	630 A	4													
	1200 A	5													
1250 A	6														
Anma Akımı	8 A	3VA11	3VA12	3VA13	3VA14	3VA15	3VA20	3VA21	3VA22	3VA23	3VA24	3VA25	3VA26	0	8
	12.5 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2
	16 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6
	20 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0
	25 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
	32 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	40 A	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	4	0
	50 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0
	63 A	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	6	3
	80 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0
	100 A	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	1	0
	125 A	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	160 A	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	1	6
	200 A	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0
	250 A	-	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	2	5
	320 A	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	3	2
	400 A	-	-	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	4	0
	500 A	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	5	0
	630 A	-	-	-	■	■	-	-	-	-	■	■	-	6	3
	800 A	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	8	0
	1000 A	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	1	0
	1250 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	1	2
Kısa Devre Kesme Kapasitesi Icu=Ics , 380...415V	Aşırı Yük ve Kısa Devre Korumasız	3VA11	3VA12	3VA13	3VA14	3VA15	3VA20	3VA21	3VA22	3VA23	3VA24	3VA25	3VA26	1	
	16 kA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	25 kA	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	36 kA	■	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	4	
	55 kA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5	
	70 kA	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	6	
	85 kA	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	6	
	110 kA	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	7	
	150 kA	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	8	
		-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	9	