

SETRON koruma cihazları

3WA Açık Tip Şalter

Online konfigüratör üzerinden 3WA ürün kodunuzu kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

www.siemens.com/lowvoltage/3wa-configurator

Kodlama Sitematiği

3WA1

			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Boy	1		1											
	2		2											
	3		3											
		SZ 1	SZ 2	SZ 3										
Maksimum	630 A	■	-	-		0	6							
Nominal	800 A	■	-	-		0	8							
Akım	1000 A	■	-	-		1	0							
In max	1250 A	■	-	-		1	2							
	1600 A	■	-	-		1	6							
	2000 A	■	■	-		2	0							
	2500 A	■	■	-		2	5							
	3200 A	-	■	-		3	2							
	4000 A	-	■ ¹⁾	■		4	0							
	5000 A	-	-	■		5	0							
	6300 A	-	-	■		6	3							
Kısa Devre	N	55/42 kA	■	-	-		2							
Kesme	S	66/50 kA	■	■	-		3							
Kapasitesi	M	85/66 kA	■	■	-		4							
I _{cu} 500V / 690V	H	100/85 kA	-	■	■		5							
	C	130/100 kA	-	■	-		6							
	3-Kutup: 150/150 kA	-	-	■			6							
	4-Kutup: 130/130 kA	-	-	■			6							
Otomatik olmayan açık tip şalter							A	A						
Otomatik olmayan açık tip şalter, haberleşme alt yapısı mevcut, ready4COM							C	A						
Elektronik Trip Ünitesi ile	Elektronik Trip Ünitesi	LSI					A	B						
ETU300	ETU300	LSIG					A	C						
uygulamaya yönelik ölçüm ve koruma	Elektronik Trip Ünitesi	Akım Ölçümü					A							
fonksiyonları	ETU600	Akım Ölçümü, ready4COM özelliği					C							
		PMF-I					L							
		Enerji Verimliliği					E							
		PMF-II					M							
		Enerji İzleme					F							
		PMF-III					N							
		İleri Seviye Enerji İzleme					G							
			SZ 1	SZ 2	SZ 3									
Elektronik Trip Ünitesi ETU600 ile	Koruma Ünitesi	LSI	■	■	■		E							
uygulamaya yönelik ölçüm ve koruma		LSIG	■	■	■		F							
fonksiyonları		LSIG Hi-Z	-	■	■		G							
Kutup Sayısı	Sabit Tip şalter	3 kutup					0							
		4 kutup					1							
	Çekmeceli tip şalter	Pozisyon sinyalsiz					3							
		4 kutup					4							
		Pozisyon sinyalli					6							
		4 kutup					7							
			SZ 1	SZ 2	SZ 3									
Bağlantı Tipi	Sabit Tip	Dikey Bağlantı	■	■ ¹⁾	■		1							
		Yatay Bağlantı	■	■	■ ⁴⁾		2							
		Önden Bağlantı	■ ²⁾	■ ⁵⁾	■ ⁶⁾		3							
		Üst Dikey/Alt Yatay Bağlantı	■	■	■ ⁴⁾		5							
		Üst Yatay/Alt Dikey Bağlantı	■	■	■ ⁴⁾		6							
	Çekmeceli Tip	Çekmecesiz Bağlantı	■	■	■		0							
		Dikey Bağlantı	■	■ ¹⁾	■		1							
		Yatay Bağlantı	■ ²⁾	■	■ ⁴⁾		2							
		Önden Bağlantı	■ ²⁾	■ ⁵⁾	■ ⁶⁾		3							
		Flanşlı Bağlantı	■ ²⁾	■ ⁵⁾	■ ⁶⁾		4							
		Üst Dikey/Alt Yatay Bağlantı	■ ²⁾	■	■ ⁴⁾		5							
		Üst Yatay/Alt Dikey Bağlantı	■ ²⁾	■	■ ⁴⁾		6							
		Üst Flanşlı/Alt Yatay Bağlantı	■ ²⁾	■ ⁵⁾	■ ⁶⁾		7							
		Üst Yatay/Alt Flanşlı Bağlantı	■ ²⁾	■ ⁵⁾	■ ⁶⁾		8							

¹⁾ 3WA1 şalterde 4000 A yatay bağlantı boyutları 3WL1 ile aynı değildir.

²⁾ 2500 A için geçerli değildir.

³⁾ 4000 A için geçerli değildir.

⁴⁾ 6300 A için geçerli değildir.

⁵⁾ 4000 A ve C tipi kısa devre kesme kapasitesi için geçerli değildir.

⁶⁾ 5000 A / 6300 A tipi kısa devre kesme kapasitesi için geçerli değildir.